

PG6500

Encendido manual

PG6500E

Encendido eléctrico

PG6500ET

Encendido eléctrico con transferencia automática



GENERADOR PORTÁTIL

6500
VATIOS MÁXIMO

5800
VATIOS CONTINUOS

10

Horas de trabajo con el 50% de carga eléctrica.

74 dBA
NIVEL DE RUIDO

Incluye:

- Horómetro
- Juego Ruedas de 25cm
- Embudo
- Llave de bujías

ESPECIFICACIONES

● Motor	4 Tiempos - 390 cc
● Tanque de gasolina	6.5 gal / 25 L
● Voltaje de salida	120 / 240 V @ 60 Hz
● Tomacorrientes	L14-30R (x1) 5-20R (x4)
● Encendido	- PG6500 Manual - PG6500E Eléctrico - PG6500ET Eléctrico con transferencia automática
● Nivel de Ruido	74 dBA
● Enfriamiento	Por aire
● Dimensiones	69x 64 x 67 cm
● Peso	100 kg / 220.5 lb

TECNOLOGÍA

RENDIMIENTO

GARANTÍA

SERVICIO TÉCNICO



Gasolina
+ 86 octanos



SAE 10 W -30
para uso general

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- ✓ Ideal para residencias, negocios, construcción, etc.
- ✓ Diseño compacto con bastidor de protección y llantas para una fácil movilización.
- ✓ Dispone de un sensor para control del nivel de aceite.

